DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

GLR100

Repetidor de peso alfanumérico de gran formato

Características principales



- Recipiente de acero pintado, con protección IP54. Idóneo para utilizar en interior o en exterior (oportunamente protegido contra la lluvia).
- Display con matriz de LEDES SUPERLUMINOSOS RGB, dimensiones 605x150 mm.
- Modalidad numérica: hasta 6 cifras, h= 110 mm con iconos metrológicos (estabilidad, puesta a cero, NET, etc.).
- Modalidad alfanumérica: hasta 2 líneas de 16 caracteres, h= 42 mm.
- Alimentación 240 Vca mediante cable de 2 m.
- Fijaciones traseras M6, l= 9 mm, distancia entre ejes 170x112 mm.

Características técnicas

MODALIDADES DISPONIBLES con indicadores 3590 PANTALLA TÁCTIL	Repetidor de peso con 6 cifras de 110 mm · Tablón alfanumérico con visualización del peso bruto y del peso tara, en el idioma seleccionado (2 líneas de 42 mm) · Gestión del color de la visualización (rojo, amarillo o verde), sincronizado con el indicador de peso conectado (solo en combinación con indicadores de la serie PANTALLA TÁCTIL)
Bajo pedido	- Mensajes completamente personalizables con descripciones, bases de datos, textos libres, fórmulas, target, etc. · Salvapantallas con fecha y hora, visualizado en los momentos de inutilización de la balanza. · Textos mediante desplazamiento. · MODALIDADES DISPONIBLES con indicadores DFW, DGT, 3590E y CPW: · Repetidor de peso con 6 cifras de 110 mm
PRINCIPALES CERTIFICACIONES	Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)
PUERTOS DE COMUNICACIÓN	Puerto RS485, para transmisión a larga distancia (hasta 1000 m) o radio (hasta 70 m en interiores, 150 m en exteriores). Para combinar con indicador provisto de puerto de comunicación RS485 o radio. Cable RS485 con conector IP67 de 10 m suministrado como estándar.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
GLR100	con display de LED multicolor de 110 mm. Completo con cable RS485 de 10 m con conector IP67.
GLR100-2G4	con display de LED multicolor de 110 mm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.